



1 ~ 10 Zone



1 Zone

AH-00212

Trung Tâm Báo Cháy

Đèn LED mô tả

- Fire: Chỉ báo trạng thái cháy
- Power: Chỉ báo trung tâm bình thường
- Short C.: Chỉ báo ngắn mạch
- Discon.: Chỉ báo mất kết nối
- S.T.: Ngõ điều khiển kích hoạt H1 & H2, đèn sáng nghĩa là không hoạt động
- Bell: Kích hoạt buzzer và chuông, đèn sáng nghĩa là không hoạt động
- Reset: Chỉnh hệ thống trở lại trạng thái ban đầu

Thông số kỹ thuật 26V DC 100~400mA *Với chức năng tự động cân chỉnh 26V DC 100~400mA *Với chức năng tự động cân chỉnh

Model	AH-00212 (1~10 Zone)	AH-00212 (1 Zone)
Nguồn	220V AC/50Hz	
Dung lượng pin	24V DC 1.2Ah	24V DC 0.8Ah
Điện thế, dòng sạc	26V DC 100~400mA *Với chức năng tự động cân chỉnh	
Điện trở ngoài	Một vòng dưới 50Ω	
Số lượng đầu báo nhiệt	Không giới hạn *Trừ loại điện tử	
Số lượng đầu báo khói	30/zone *Do Horing Lih sản xuất	
Dòng ra tối đa	1A	500mA
Chuyển đổi kỹ thuật số	500000 vòng/phút	
Điện trở cuối tuyến	10kΩ *Trên mỗi zone	
Chất liệu	Thép tấm 1.2mm	
Màu sắc	Đỏ *Màu khác cũng có sẵn	
Kích thước	350mm (H) x 285mm (W) x 105mm (D)	280mm (H) x 160mm (W) x 70mm (D)



Hiện thị phụ AH-02124

Chứng nhận:

Nhà phân phối tại Việt Nam:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VIỆT BẢO



140 Nguyễn Văn Thủ (Tầng trệt), Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.
 Điện thoại: 84.28. 39101156 – 39101157. Fax: 84.28.39101158
 Email: vietbao@vietbaopccc.com.vn Website: http://vietbaopccc.com.vn