



QA31

Đầu báo khói độc lập

Đặc điểm


- Công nghệ quang học nổi bật tiên tiến QA31 cho việc dò báo chính xác. Khi dò thấy khói hay nút nhấn kiểm tra thủ công được nhấn, buzzer sẽ kêu và đèn LED sáng.
- Cảnh báo yếu pin: Đầu báo sẽ kêu bíp và chớp sáng để chỉ báo pin cần thay mới.
- Phương pháp kiểm tra đơn giản: nhấn nút test để nghe âm thanh báo động và xác nhận đầu báo trong điều kiện bình thường.
- Lắp đặt dễ dàng: Lắp trực tiếp lên vị trí cố định mà không cần dây.
- Đầu báo được trang bị pin 9V, và có thể tùy chọn nguồn 100~240VAC.
- Ngõ ra rơ-le tùy chọn: COM. NO. NC
- Tùy chọn đầu dây nối tiếp có thể cùng kích hoạt lên tới 15 đầu báo.

Thông số kỹ thuật

Model	QA31
Nguồn	Pin 9V
Thiết lập cảm biến	Hợp chuẩn EN14604
Đèn chỉ báo	Chờ: Chớp 40giây/lần
	Báo cháy: sáng và kêu bíp liên tục
	Pin yếu: sáng và kêu bíp ngắt quãng
Âm thanh	90dB / M và trở lên
Nhiệt độ môi trường	-10°C ~ +55°C
Chất liệu	Nhựa chống cháy
Kích thước	105mm(Dia.) x 40mm(H)
Trọng lượng	About 150g
Màu sắc	White
Chức năng tùy chọn	Loại 1 : 9V battery
	Loại 2 : bao gồm truyền tín hiệu COM. N.O. N.C.
	Loại 3 : Tích hợp ổ cắm 110VAC hoặc 220VAC
	Loại 4 : Loại 2 + Loại 4

Diện tích cảnh báo hiệu quả

Chiều cao tòa nhà	Diện tích bảo vệ
Dưới 4M	150 M ²
4 ~ 20M	75 M ²



Nhà phân phối tại Việt Nam:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VIỆT BẢO

140 Nguyễn Văn Thủ (Tầng trệt), Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM.

Điện thoại: 84.28. 39101156 – 39101157. Fax: 84.28.39101158

Email: vietbao@vietbaopccc.com.vn Website: http://vietbaopccc.com.vn